

2.4 Anschlüsse / Schnittstellen

Das LPS wird durch einen Micro-Rechner gesteuert.
Folgende Schnittstellen und Anschlüsse sind am
Gerät vorhanden:

Touchdisplay

Farbiges kapazitives 2,7" – Touchdisplay für die
Programmierung / Konfigurierung der Anlagen- /
Leuchtenparameter.

Abgangskreise

4 x doppelpolig abgesicherte Abgangskreise über
Klemmen bis 2,5², max. Anschlussleistung pro
Kreis 120W, max. Gesamtanschlussleistung
Gerät 200W.

pot.freie Eingänge

4 x frei programmierbare pot.freie Eingänge z.B.
für Dauerschaltung EIN/AUS, manuelle Handrück-
schaltung, Notlichtblockierung, Leuchtenkreise
oder einzelne Leuchten schalten usw.

pot.freie Eingänge (optional)

zusätzliche 8 x frei programmierbare pot.freie Ein-
gänge z.B. für Dauerschaltung EIN/AUS, manuelle
Handrückschaltung, Notlichtblockierung, Leuchten-
kreise oder einzelne Leuchten schalten usw.

Meldeausgänge

2 x pot.freie Meldeausgänge, 4 x zusätzliche
(optionale) frei programmierbare Relaisausgän-
ge. Den frei programmierbaren Relaisausgängen
können wahlweise Funktionen zugeordnet werden,
die Meldungen können invertiert werden (Öffner/
Schließer).

Anschluss Meldetableau analog

Klemmleiste für den Anschluss eines analogen

Meldetableaus MFT-LPS.

Anschluss Meldetableau digital

Klemme für den Anschluss eines digitalen Bus-
Meldetableaus CMC-40, CMC-ECO oder CMC-VISU.

Anschluss Einzelbatterieleuchten

Klemme für den Anschluss von bis zu 20 Einzel-
batterieleuchten und Notlichtversorgungsgeräten,
Anzeige von Störungen direkt am LPS oder an
einem übergeordneten Meldetableau.

USB

4 x USB-Anschlüsse für Protokollspeicherung
und Updates, Anschluss einer Tastatur und/oder
Maus, Druckeranschluss (optional).

SD

1 x SD-Kartenslot für Betriebssystem und Upgrades.

HDMI

HDMI-Schnittstelle für den Anschluss des Displays
oder alternativ den Anschluss an einen externen
HDMI-fähigen Monitors.

Netzwerk

1 x RJ45-Anschluss für den Anschluss eines Rech-
ners mit VNC-Viewer oder eines WLAN-Modems.
Verfügbare kostenlose IPHONE-/ WINDOWS- und
ANDROID-Versionen des VNC-Viewers.