



## FLEX 31

System-Rettungszeichen-Designleuchte der ASE GmbH mit freihängender Piktogrammscheibe für ein- oder zweiseitige Betrachtungsrichtung. Leuchtgehäuse pulverbeschichtet weiß oder RAL Farbe optional. Leicht zu handhabender Verschlussmechanismus in SNAP-IN-Ausführung. Piktogramme gemäß DIN EN ISO 7010 und DIN EN ISO 3864. Technische Ausführung entsprechend EN 60598.2.22 (VDE 0711 Teil 2.22) und EN 1838, vollelektronisches Betriebsgerät, stromkonstante weiße LED und Doppelklemmen zum Anschluss der Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm<sup>2</sup>.




Einbau Seil

### Eigenschaften

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Gehäuse              | Aluminium / Stahlblech |
| Standardfarbe        | RAL9016 weiß           |
| Piktogramm           | Acrylglas              |
| Erkennungsweite      | 31m                    |
| Schutzart            | IP20                   |
| Schutzklasse         | I                      |
| Gewicht              | 1,2kg                  |
| Anschlussspannung AC | 230V 50/60Hz           |
| Anschlussspannung DC | 176-254V               |
| Kabeleinführung      | 2                      |
| Temperaturbereich    | -5°C bis +40°C         |

### Einbau



Deckeneinbau

|       | B  | H   | H2  | L   |
|-------|----|-----|-----|-----|
| FXZ E | 46 | 240 | 186 | 376 |

### Leuchte

|               |                                      |
|---------------|--------------------------------------|
| FXZ 31-3-E    | Einbaumontage                        |
| FXZ 31-3-ES   | Einbaumontage mit 8mm Seilabhängung  |
| FXZ 31-3-ES5  | Einbaumontage mit 50cm Seilabhängung |
| FXZ 31-3-ES10 | Einbaumontage mit 10cm Seilabhängung |

### Zubehör

|          |                                  |
|----------|----------------------------------|
| BSK5     | Ballschutzkorb für Deckenmontage |
| FX31-BEG | Betoneingießgehäuse              |

### Überwachung

|         |                                   |
|---------|-----------------------------------|
| -ü / üS | SET009 / SET010                   |
| -üF     | Überwachungsbaustein (LPS Future) |
| -üR     | Überwachungsbaustein (LPS MI, MN) |
| -DALI   | DALI                              |
| -üG     | Überwachungsbaustein (CMS NL)     |

| Leuchtmittel | Leistung  | DC-Betrieb | AC-Betrieb |
|--------------|-----------|------------|------------|
| -LED         | LEDline22 | 17mA       | 33mA       |

### Optionen

|          |                      |
|----------|----------------------|
| -RALxxxx | Gehäusefarbe RALxxxx |
| _S_ _    | andere Seillängen    |