



## LBOX

System-Rettungszeichenleuchte der ASE GmbH in architektonisch ansprechendem pulverbeschichtetem Stahlblechgehäuse ohne sichtbare Schrauben, für ein- oder zweiseitige Betrachtungsrichtung mit zusätzlichem Lichtaustritt nach unten.

Piktogramme gemäß DIN EN ISO 7010 und DIN EN ISO 3864 als wechselbare Piktogrammscheibe.


Technische Ausführung entsprechend DIN EN 60598.2.22 und DIN EN 1838, vollelektronisches Betriebsgerät, stromkonstant für weiße LED und Doppelklemmen zum Anschluss der Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm<sup>2</sup>.



### Eigenschaften

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Gehäuse              | Stahlblech     |
| Standardfarbe        | RAL9016 weiß   |
| Piktogramm           | Kunststoff     |
| Erkennungsweite      | 23m/30m        |
| Schutzart            | IP40           |
| Schutzklasse         | I              |
| Gewicht              | 0,6/0,8kg      |
| Anschlussspannung AC | 230V 50/60Hz   |
| Anschlussspannung DC | 176-254V       |
| Kabeleinführung      | 3              |
| Temperaturbereich    | -5°C bis +40°C |

### Wandmontage



|        | B  | H   | L   |
|--------|----|-----|-----|
| LBZ 23 | 60 | 143 | 265 |
| LBZ 30 | 60 | 177 | 334 |

### Leuchte

|           |                              |
|-----------|------------------------------|
| LBZ 23-W  | Wandmontage 23m              |
| LBZ 23-UM | Universalmontage (Decke) 23m |
| LBZ 30-W  | Wandmontage 30m              |
| LBZ 30-UM | Universalmontage (Decke) 30m |

### Zubehör

|            |  |
|------------|--|
| LB-KMS2    | Kettenmontageset                           |
| LB-SMS2-25 | Seilmontageset inkl. Seil 2,5m             |
| LB-SMS2-75 | Seilmontageset inkl. Seil 7,5m             |
| LB-AMS     | Auslegermontageset                         |
| LB-PMS-5   | Pendelmontageset Zentral 500mm             |
| LB-PMS-10  | Pendelmontageset Zentral 1000mm            |
| BSK6/BSK7  | Ballenschutzkorb für Wandmontage LBZ 23/30 |

### Überwachung

|         |                                   |
|---------|-----------------------------------|
| -ü / üS | SET009 / SET010                   |
| -üF     | Überwachungsbaustein (LPS Future) |
| -üR     | Überwachungsbaustein (LPS MI, MN) |
| -DALI   | DALI                              |
| -üG     | Überwachungsbaustein (CMS NL)     |

| Leuchtmittel | Leistung  | DC-Betrieb | AC-Betrieb |
|--------------|-----------|------------|------------|
| (T5)         | 6W        | 27mA       | 52mA       |
| (T5)         | 8W        | 36mA       | 69mA       |
| -LED         | LEDline12 | 14mA       | 25mA       |
| -LED         | LEDline14 | 19mA       | 28mA       |

### Optionen

|          |                      |
|----------|----------------------|
| -RALxxxx | Gehäusefarbe RALxxxx |
|----------|----------------------|